



## Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP2001-IP10

SNR-SPNet-BP2001-IP10

## Описание

Устройство SNR-SPNet-BP2001-IP10 является аналогом устройства Nag-1.1POE с дополнительной дифференциальной защитой.

Устройство SNR-SPNet-BP2001-IP10 с защитой всех четырех пар UTP-кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.

Исполнение устройства печатная плата в термоусадочной трубке, с кабелем заземления. Разъем 8Р8С и оконцованный кабель cat.5e 0.5 метра. Реализована двух уровневая защита: «линия - земля», «линия - линия». Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 50м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.

## Технические характеристики:





Количество защищаемых портов	1
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В	2,8
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), B	470
Возврат в исходное состояние после импульса, нс	400
Устойчивость к переменному току, (Линия - РЕ), А	5
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А	30
Номинальный разрядный ток (Линия — РЕ), кА	5
Импульсный разрядный ток (Линия — РЕ), кА	1
Суммарный разрядный ток, кА	5
Время срабатывания (Линия — линия), нс	1
Время срабатывания (Линия — РЕ), нс	600
Режим повреждения	Режим 1 (защита от помехи «Линия— PE») Режим 2 (защита от помехи «Линия— линия»)
Полоса частот, МГц	125
Емкость, пФ (Линия - Линия)	13
Емкость, пФ (Линия - РЕ)	4
Потери при вводе, дБ	3
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ	35
Возвратные потери, дБ	5
Вносимые потери, дБ	5
Скорость передачи данных	100 Мбит/с, 10 Мбит/с
Температура эксплуатации, ⁰С	-40+60
Габаритные размеры устройства, мм	70x30x18
Длина кабеля заземления, м	0,5
Сечение кабеля заземления, мм	2,5
Диаметр наконечника на кабеле заземления, мм	5,2 (болт М5)

## Режимы повреждения при перенапряжении:

Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной;

Режим 2: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, накоротко замкнута очень малым





полным сопротивлением внутри УЗИП. Линия неработоспособна, однако оборудование остаётся защищённым коротким замыканием

Памятка по эксплуатации грозозащит.