



Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38

SNR-HA-108-38

Описание

SNR-HA-108-38 -

Магистральный усилитель с обратным каналом. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.

Магистральный усилитель

SNR-HA-108-38

используется для двунаправленного усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.

Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность.

Усилитель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.

Эксплуатационные характеристики:

Диапазон частот до
1003
МГц

Универсален

в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен контрольными отводами прямого и обратного канала.

Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.

Общие характеристики

Тип усилителя КТВ

Домовой



| | |
|--|----------------|
| Потребляемая мощность, Вт | ≤20 |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | -20 |
| Тип соединителей | F-разъём |
| Габариты, мм | 220 × 205 × 65 |
| Количество RF выходов | 2 |

Прямой канал

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Уровень входного сигнала, дБмкВ | 70 |
| Уровень выходного сигнала, дБмкВ | 108 |
| Коэффициент усиления, дБ | 38 |
| Частотный диапазон, МГц | 87-862 (45-1003 опционально) |
| Коэффициент шума, дБ | ≤10 |
| СТВ, дБ | 66 |
| CSO, дБ | 64 |
| Диапазон регулировки наклона, дБ | 0...18 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0...18 |
| Неравномерность АЧХ, дБ, | ±0,75 |

Обратный канал

| | |
|---|------|
| Частотный диапазон (обратный канал), МГц | 5-65 |
| Коэффициент усиления (обратный канал), дБ | 24 |

Доп. описание

Блок-схема усилителя

