



## Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38

SNR-HA-108-38

#### Описание

#### SNR-HA-108-38 -

Магистральный усилитель с обратным каналом. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.

Магистральный усилитель

#### **SNR-HA-108-38**

используется для двунаправленной усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.

Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность. Усиситель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.

#### Эксплуатационные характеристики:

Диапазон частот до 1003 МГц

#### Универсален

в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен контрольными отводам прямого и обратного канала.

Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.

#### Блок-схема усилителя





### Общие характеристики

Тип усилителя КТВ Домовой

Потребляемая мощность, Вт ≤20

Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ -20

Тип соединителей F-разъём

Габариты, мм  $220 \times 205 \times 65$ 

Количество RF выходов 2

# Прямой канал

Уровень входного сигнала, дБмкВ 70

Уровень выходного сигнала, дБмкВ 108

Коэффициент усиления, дБ 38

Частотный диапазон, МГц 87-862 (45-1003 опционально)

Коэффициент шума, дБ ≤10

СТВ, дБ 66

СЅО, дБ 64

Диапазон регулировки наклона, дБ 0...18

Диапазон регулировки уровня, дБ 0...18

Неравномерность АЧХ, дБ,  $\pm 0.75$ 

## Обратный канал

Частотный диапазон (обратный канал), МГц 5-65

Коэффициент усиления (обратный канал), дБ 24