

## Коммутатор Huawei S5735I-L8P4X-A-V2



S5735I-L8P4X-A-V2

### Описание

Промышленные коммутаторы Huawei S5735I-L8P4X-A-V2 применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения с расширенным температурным диапазоном и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

#### Особенности оборудования

- 8 медных портов доступа с поддержкой PoE+
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- Емкость коммутации 96 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 72 млн. пакетов/сек.
- Технология интеллектуального стекирования iStack

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

### Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	iStack
Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	12

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Напряжение питания

100-240V AC

## L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

32896

Количество правил ACL

2000

Протоколы L2 резервирования

MSTP; RSTP; STP

Агрегирование портов

Eth-trunk

Multicast

Да

QoS

Да

Количество multicast групп

1500

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

4096

Размер таблицы ARP

4096

Протоколы маршрутизации

OSPF; RIP; Static route

## PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

124

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

CLI, WEB, SSH, TELNET

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 65

## Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Доп. описание

□

1.Кнопка переключения режимов	2.*10/100/1000BASE-T ports
3.4*10GE SFP+ ports	4.Консольный порт
5.Кнопка сброса настроек	6.Разъем для кабеля питания переменного тока
7.Разъем для фиксатора кабеля питания	8.Точка заземления