

Маршрутизатор Huawei NetEngine 8000E F1A

NetEngine 8000E F1A

Описание

Комплект поставки

Маршрутизатор
4 модуля охлаждения с направлением забора воздуха со стороны портов(Port-side Intake)
2 Блока питания AC 600W с направлением забора воздуха со стороны портов(Port-Side Intake)
Лицензия Advanced

Серия NetEngine 8000E это высокопроизводительные маршрутизаторы с большим функционалом. Благодаря широкому выбору конфигураций, они позволяют использовать их в сетях оператора, в сетях ЦОД, а также в качестве граничного маршрутизатора крупной корпоративной сети.

Ключевые особенности

Пропускная способность - до 2400 Гбит/с
Большая портовая емкость - 28x10G SFP+, 8x25G/10G/1G SFP28, 12x25G/10G SFP28, 8x100G QSFP28
Количество IP адресов - 4 000 000
Количество туннелей IPsec - 10000
Количество пользователей BNG - 32000
Поддержка L2VPN и L3VPN без покупки дополнительных лицензий
Блоки питания и модули охлаждения поддерживают горячую замену
Поддержка подключения 100G интерфейсов с возможностью мультиплексирования до 4 устройств на порт (breakout)
Компактный размер (1U), глубина 420мм

При покупке дополнительных лицензий появляется возможность использования Time Sync, SRv6, MACsec, IPsec, XSEC, BNG и поддержку Ethernet Slicing

[Описание на сайте производителя \(Huawei\)](#)

Общие

Размер таблицы маршрутизации IPv4	4000000
Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 25GBase-X SFP28 Интерфейсы 100GBase-X QSFP28 Интерфейсы 40GBase-X QSFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Производительность маршрутизатора Gbps 2400

Функционал BRAS да

Функционал CG-NAT да