ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мультисвитч MR532 5x32, питание 220В

MR532

Описание

Мультисвитч MR532 предназначен для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме "звезда"

Основные преимущества:

- дискретный регулятор усиления 16 позиций для наземного ТВ
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ
- литой корпус

Общие

Диапазон частот SAT IF, МГц	950-2400
Диапазон частот Terr. TV, МГц	47-862
Напряжение питания через РЧ входы, В	H,Lo и H/Hi - 18 V; V,Lo и V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V
Потребление тока от приемника, мА	< 65
Управляющие сигналы	14/18 V, 0/22 kHz
Регулировка усиления Terr. TV, дБ	15 dB с шагом 1 dB
Выходной уровень для SAT IF, дБмкВ	96 (IMD3=35 дБ, 2 равнозначные несущие)
Развязка по входам спутникового ТВ, дБ	≥ 30

Технические характеристики

Количество антенных входов	5
Количество абонентских выходов	32
Тип питания	от сети 220 В

Общие характеристики

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ВЕС, КГ	2,1
Габариты, мм	333x135x52
Потребляемая мощность, Вт	3 (без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 21 W)

Доп. описание

ТИП			**MR524**	**MR532**
Число выходов			24	32
Диапазон частот	SAT IF		950-2400 MHz	
	Terr. TV		47-862 MHz	
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT IF	выходы 1-8	-3...5 dB	
		выходы 9-16	-4...3 dB	
		выходы 17-24	-5...1 dB	
		выходы 25-32	-	-6...-1 dB
	Terr. TV регулир. 20 dB	выходы 1-8	-2...3 dB	
		выходы 9-16	-4...1 dB	
		выходы 17-24	-5...0 dB	
		выходы 25-32	-	-6...-2 dB
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)*			96 dBµV	
Выходной уровень для Terr. TV (IMD3=60 dB)*		выходы 1-8	86 dBµV	
		выходы 9-16	84 dBµV	
		выходы17-24	82 dBµV	
		выходы 25-32	-	80 dBµV
Развязка по входам спутникового ТВ			> 30 dB	
Развязка между выходами			> 30 dB	
Подавление		Terr. TV/SAT	30 dB	
		SAT/Terr. TV	40 dB	
Напряжение питания через ВЧ входы			H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V	
Ток питания через ВЧ входы		+17V & +14V &+12V	< 0.7 A	
		+14V & +12V	< 0.5 A	
Потребление тока от приемника			< 160 mA	

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Управляющие сигналы	14/18 V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0	
Потребляемая мощность**	230V/50Hz/2.5W	
Диапазон рабочих температур	-20° +50°C	
Габариты/Вес (в упаковке)	310x126x53 mm/1 kg	350x126x53 mm/1.2 kg

* 2 равнозначные несущие
** без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 21 W