



Радиомаршрутизатор MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)

RB951Ui-2nD

Описание

RB951Ui-2nD

- новая бюджетная точка доступа (hAP) являющаяся идеальным небольшим устройством для вашего дома или малого офиса.

Маршрутизатор поддерживает WPS, для удобства ввода сложного пароля, когда кто-то хочет получить быстрый доступ в интернет, так же роутер можно использовать в связке с управляемой сетью CAPsMAN.

Как обычно, устройство работает под управлением RouterOS со всем доступным функционалом: шейпинга, брандмауэра, управления доступом пользователей и многим другим.

hAP оснащена мощным 650 МГц процессором, 64MB RAM, MIMO 2x2 беспроводным 2.4 ГГц адаптером, пятью портами Fast Ethernet и лицензией RouterOS L4. USB порт позволяет подключать 3/4G модемы, увеличивая возможность бесперебойной работы интернета. Кроме того для порта №5 есть функция PoE output - он может питать другие устройства, поддерживающие Passive PoE с тем же напряжением, которое применимо к нему. Блок питания входит в комплект.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
Портов LAN	5
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Скорость портов LAN	100 Мбит/с
Функция репитера	Да
Wireless WAN	Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Управление

Температура окружающей среды рабочая, °C

Порт USB

WEB
Telnet
SNMP
SSH

от -30 до 70

USB 2.0