



## Медиаконвертер B-OptiX 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом BO-CVT-1000SFP

### Описание

Медиаконвертер BO-CVT-1000SFP преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS.

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	1000Mbps
Длина волны Tx	зависит от установленного SFP	
Дальность передачи	зависит от установленного SFP	
LED индикаторы	PWR, FDX, Fiber / LNK / ACT, TP / LNK / ACT	
Потребляемая мощность	5,6 Ватт (максимум)	
Питание	DC 5V/1A	
Размеры (W x D x H)	26 x 70 x 94 мм	
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)	
Наличие LFP	Да	

### Общие

Тип трансивера

Слот под SFP

Диапазон волны Tx, нм

Определяется SFP

Максимальное расстояние, км

Определяется SFP



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Возможность установки в шасси

Да

Скорость передачи

1G