



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-16

SNR-FTTH-FDB-16

Описание

Оптический бокс

SNR-FTTH-FDB-16

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных

оптических кабелей

и до 16 абонентских отводов.

Корпус бокса изготовлен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому воздействию и расчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне (- 40° C $\sim +60^{\circ}$ C). Степень защиты IP65 позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-16 как внутри помещений, так и для уличного монтажа.

Применение:

FTTH;

PON:

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

На задней стенке расположены отверстия для настенного крепления и монтажной ленты для последующей установки бокса на опоре. Крышка бокса в закрытом положении дополнительно фиксируется двумя специальными прижимными площадками. Встроенный замок обеспечивает защиту от несанкционированного

доступа. Внутри бокса расположена откидная двусторонняя панель с широким углом открытия (более 90

°), что существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания. На одной стороне панели находится

адаптерная планка, позволяющая разместить

до 16 оптических адаптеров типа SC и LC Duplex. На другой стороне расположена сплайс-кассета для фиксации гильз КДЗС

и размещения запаса оптического волокна иоптических делителей 1/16. Возможность установки оптических делителей позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-16 при строительстве PON сетей.

Кабельные вводы для линейного и абонентского кабеля защищены прорезиненной вставкой. Два



герметичных ввода со степенью защиты IP68 позволяют завести в бокс 2 линейных кабеля максимальным диаметром до 13 мм. Специальные фиксаторы позволяют надежно закрепить кабель различной конструкции.

Основные особенности:

2 ввода для линейного кабеля, 16 отводов абонентских линий; компактное и эргономичное внутреннее устройство бокса; удобство при монтаже и обслуживании; различные варианты монтажа: внутри помещений, уличный; степень защиты IP65; прочный и надежный корпус; большой угол открытия крышки и сплайс-кассеты.

Сравнительная таблица аналогичных моделей

Параметры	SNR-FTTH-FDB-16	SNR-FTTH-FDB-16A
Габаритные размеры, мм	306 x 240 x 106	305 x 270 x 76
Дополнительные фиксаторы крышки бокса	+	-
Крепление линейного оптического кабеля	регулируемые металлические хомуты	металлическая планка
Возможность крепления оптического модуля	+	-

Общие

Тип монтажа	Уличный
Крепление под ленту	Да
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 13
Количество выводов абонентского кабеля	16
Количество устанавливаемых адаптеров	16
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 85
Габаритные размеры,мм	306x240x106



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

BEC, KΓ 1,78

Количество в упаковке 10

Бокс SNR-FTTH-FDB-16 - 1 шт

Ключ - 2 шт

Транспортная трубка - 1 шт

Комплект поставки Сменная вставка для ввода кабеля - 1 шт

Уплотнители для абонентских кабелей - 16 шт

Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1

комплект