



# Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-16L

SNR-FTTH-FDB-16L

# Описание

Оптический бокс

#### **SNR-FTTH-FDB-16L**

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных

#### оптических кабелей

и до 16 абонентских отводов.

Внутри бокса расположены откидные монтажные панели, на которых находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей 1/16, что позволяет использовать бокс в PON сетях.

#### Применение:

FTTH;

PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Для изготовления оптического бокса использовался специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей и позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур.

Резиновая уплотнительная прокладка корпуса и уплотнительная втулка ввода кабелей защищает бокс от проникновения пыли и водяных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве.

Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах или другой поверхности.

## Основные особенности:

компактное внутреннее устройство;

удобна при монтаже и обслуживании;

пластиковый корпус с резиновыми прокладками;

компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;

прочный и надежный корпус;

встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;



## приятный внешний вид.

# Общие

Тип монтажа Уличный

Крепление под ленту Да

Возможность размещения делителя PLC Да

Материал: ABS пластик

Цвет Серый

Количество вводов линейного кабеля 2

Допустимый диаметр вводимых кабелей,

мм

Количество выводов абонентского

кабеля

Количество устанавливаемых адаптеров 16

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты Р65

Температура эксплуатации, °С от -40 до 85

Габаритные размеры,мм 380х245х115

BEC, KΓ 0,9

Комплект поставки

Бокс SNR-FTTH-FDB-16L - 1 шт

Ключ - 1 шт

до 14

Стальной хомут - 4 шт

Уплотнители для абонентских кабелей - 16 шт

Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы KД3С - 1

комплект