



# Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-24L

SNR-FTTH-FDB-24L

### Описание

Оптические распределительные коробки марки

#### SNR

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса

#### **SNR-FTTH-FDB-24L**

допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.

### Применение:

FTTH:

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании, так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах на монтажную ленту, стенах или другой поверхности без дополнительных кронштейнов и креплений.

## Общие

Тип монтажа Уличный

Крепление под ленту Нет

Возможность размещения делителя PLC Да

Материал: ABS пластик

Цвет Серый



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Количество вводов линейного кабеля 2

Допустимый диаметр вводимых кабелей,

ΜN

до 16

Количество выводов абонентского

кабеля

24

Количество устанавливаемых адаптеров 24

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты ІР65

Температура эксплуатации, °С от -40 до 60

Габаритные размеры,мм 320х240х100

BEC, KΓ 1,6

Количество в упаковке 10

Комплект поставки

Бокс SNR-FTTH-FDB-24L - 1 шт

Ключ - 1 шт

Транспортная трубка - 1 шт

Уплотнители для абонентских кабелей - 24 шт

Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1

комплект