



# Кабельный тестер NF-8108A

NF-8108A

### Описание

Тестер

Noyafa-8108A

предназначен для диагностики витопарного кабеля различной конструкции (UTP, FTP, STP).

В отличии от других линейных тестеров данная модель снабжена ЖК-дисплеем, обладает улучшенными характеристиками, а также расширенным функционалом. Все это делает NF-8108A незаменимым помощником не только при работе с локальными сетями, но и при диагностике СКС.

#### Основные функции:

проверка целостности кабеля;

определение обрыва и расстояния до него;

определение ошибок соединения жил кабеля;

проверка полярности пар.

Тестер прост в использовании и состоит из передатчика и приемника, которые подключаются с двух сторон проверяемой линии. Передатчик (основной блок) снабжен ЖК-дисплеем, кнопками управления, а также двумя портам RJ-45. Первый порт (MAIN) является основным, второй порт (LOOPBACK) - ответным. Наличие двух портов на основном блоке прибора позволяют производить диагностику медных патчкордов без использования приемника.

Встроенный рефлектометр TDR (Time Domain Reflectometer) позволяет с высокой точностью определить расстояние до обрыва или замыкания. Максимальное определяемое расстояние для витопарного кабеля составляет 305 метров.

Устройство работает от четырех батареи 1,5В типа

(в комплект поставки не входят).

В целях энергосбережения устройство автоматически отключается через 30 минут в случае неиспользования.

#### Особенности:

многофункциональный кабельный тестер с возможностью определения длины;

удобный и понятный интерфейс;



широкоформатный ЖК-дисплей для отображения настроек/результатов; функция энергосбережения.

## Технические характеристики

Тип оборудования Тестер

Тип коннектора RJ-45 (8P8C)

Тип тестируемых кабелей Витая пара (UTP,FTP,STP)

Дисплей 53x25 LCD

Источник питания Батарея ААА - 4 шт (в комплект поставки не входит)

# Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 184х84х46 (передатчик) 78х38х22 (приемник)

BEC, KΓ 0,5

## Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °С от -20 до 60

Температура эксплуатации, °С от -10 до 50

# Комплект поставки

Передатчик - 1 шт

Комплект поставки Приемник - 1 шт

Сумка для переностки - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт