



## EDFA предусилитель (pre-amplifier) C-диапазона с переменным коэффициентом усиления и выходной мощностью, питание DC

BO-EDFA-DA-DC

### Описание

Усилитель EDFA серии B-Optics предназначены для работы в сетях DWDM. Отличительной особенностью является равномерность усиления для всей полосы диапазона C.

Усилитель поддерживает режим работы AGC (Automatic Gain Control). Диапазон изменения выходной мощности: +10...+20dBm.

Коэффициент усиления 20...30dB. Усилитель поставляется в комплекте с двумя источниками питания переменного тока (для резервирования по схеме 1+1).

Усилитель имеет только пассивное охлаждение.

Мониторинг и управление устройством осуществляется по SNMP, Web или через CLI.

**Доступна к заказу модель с AC питанием 220V BO-EDFA-DA**

### Общие

Тип усилителя	Предусилитель (PA)
Диапазон входной мощности, дБм	от -30 до -9
Коэффициент усиления, дБ	30
Выходная мощность, дБм	20
Потребляемая мощность, Вт	18