



## Антенна всенаправленная Antex 4G/3G/2G/WiFi, 7dBi, SMA- male

MAGNITA-1

### Описание

Данная антенна предназначена для использования на мобильных и стационарных объектах. Антенна работает с любыми устройствами диапазона 790÷960/1700÷2700

МГц (USB-модемы, репитеры, усилители и пр.).

Благодаря такой широкой полосе частот антенна способна работать в самых скоростных стандартах мобильной связи, с максимальной скоростью интернета до 300 Мб/с. Для реализации режима MIMO рекомендуется использовать две такие антенны. Малый вес, прекрасная аэродинамическая форма и использование редкоземельных магнитов в магнитной системе позволяют удерживаться антенне на крыше автомобиля на скорости выше 150 км/час!

#### Ключевые достоинства:

1. Антенна проста в установке. Просто разместите антенну на крыше вашего автомобиля/автобуса/платежного терминала и сделайте укладку кабеля от антенны до модема.
2. В базовой комплектации антенна снабжена гибким кабелем типа RG-58A/U с многожильным центральным проводником, что способствует увеличению срока службы антенны в условиях постоянных вибраций. Конструкция содержит двойной экранированный внешний проводник и вспененный полиэтилен в качестве центрального изолятора, что позволило снизить потери на участке антенна-модем до 0,7÷0,8 дБ/метр (на частоте 2700 МГц).
3. Тип установленного разъема SMA-male, только такой тип разъема сохранит надежный контакт и обеспечит низкий коэффициент отражения (КСВ) во всем рабочем частотном диапазоне на протяжении долгого времени. Размеры разъемы позволяют без труда просунуть кабель в отверстие диаметром всего 9мм.
4. Антенна герметична. Материал корпуса антенны представляет композицию поликарбоната и ABS пластиков
5. Magnita-1 обязательно поможет решить вам проблемы с неуверенным сигналом на трассе и в условиях города и при этом скорость передачи данных будет максимальна.

#### Комплект поставки:

1. Универсальная антенна Magnita-1 для 4G/3G/2G/WiFi интернета с коэффициентом усиления 6 дБи (выходной разъем SMA-male, длина кабеля 3 метра)
2. Магнитный коврик
3. Инструкция по установке ([скачать](#))
4. Упаковка из полиэтилена и гофрокартона



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	360
Шир. луча по вертикали, °	15-45
Коэф. усиления, дБи	7
KCB	1.6
	800 МГц
	2.4 ГГц
	2.5 ГГц
	2.6 ГГц
	2.3 ГГц
	1.7 ГГц
	1.9 ГГц
	1.8 ГГц
	900 МГц
	2.7 ГГц
	2.1 ГГц
Рабочая частота	