

# IP-телефон Yealink SIP-T19 E2

**SIP-T19 E2** 

#### Описание

**Yealink SIP-T19 E2** — бюджетная модель для малого и среднего бизнеса, сочетающая в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения. Yealink SIP-T19 E2 вобрал в себя все достоинства модели **Yealink SIP-T19**, однако отличается более высокой производительностью за счет использования нового чипсета, ускоряющего работу телефона.

#### Основные особенности:

1 SIP аккаунт;

Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;

Русскоязычный интерфейс;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Опциональная поддержка РоЕ 802.3af.

#### Комплект поставки:

SIP-T19 E2 - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# Общие

Тип модели бюджетные

# Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 2.3" 132x64

Подсветка дисплея нет

### Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 5

# Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VolP

SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)





Безопасность 802.1x SRTP

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

Поддержка доп.панель BLF Heт

Быстрый набор

Переадресация вызова

Выбор звонка

Дополнительные виды обслуживания SMS

Удержание вызова

Режим не беспокоить (DND)

Экстренные вызовы Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы FTP; TCP; TLS; HTTP; DNS-SRV; HTTPS; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 185x143x38

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 0.99

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Журнал вызовов (количество записей) да

Функции администрирования

Management TR069 / PnP / HTTP / FTP / HTTPS / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание



#### TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Потребление БП

Адаптер питания вход

Адаптер питания выход

0.9 - 1.3W

100-240V AC

5V, 0.6A