

## Модуль Cisco C6800-32P10G-XL

### C6800-32P10G-XL



## Описание

32-портовый модуль 10GE SFP+ для коммутаторов Cisco Catalyst серии 6500-E и шасси C6807-XL.

### Основные особенности:

32 порта 10GE SFP+

Переподписка в шасси C6807-XL: 32 порта 2:1 (default mode), 16 портов 1:1 (performance mode)

Переподписка в шасси серии C6500-E: 32 порта 4:1 (default mode), 16 портов 2:1 (performance mode)

Подключение к фабрике: 80 Gbps (в шасси серии C6500-E), 160 Gbps (в шасси C6807-XL)

Память по дефолту 2GB (максимум)

Поставляется с модулем DFC4

Таблица MAC адресов 128K

Поддержка Jumbo Frame 9216 байт

Non-XL	XL
256K IPV4 and MPLS Forwarding entries, 128K IPV6 entries 64K IPV4/IPV6 Multicast routes 64K ACL entries (shared between QoS and security) 1M NetFlow entries (32 port card, with 2 forwarding engines) 512K NetFlow entries (8/16 port card, with 1 forwarding engine)	1M IPV4 and MPLS Forwarding entries, 512K IPV6 entries 64K IPV4/IPV6 Multicast routes 256K ACL entries (shared between QoS and security) 2M NetFlow entries (32 port card, with 2 forwarding engines) 1M NetFlow entries (8/16 port card, with 1 forwarding engine)

## Общие

Тип устройства

Карты расширения

Линейка Cisco

Catalyst 6800



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
[sales@nag.kz](mailto:sales@nag.kz)

Совместимая платформа

Шасси WS-C6503-E  
Шасси WS-C6504-E  
Шасси WS-C6506-E  
Шасси WS-C6509-E  
Шасси WS-C6509-V-E  
Шасси WS-C6513-E  
Шасси C6807-XL

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Совместимость с управляемыми модулями

C6800-SUP6T  
VS-S2T-10G  
VS-S2T-10G-XL