



Видеомонитор Beward SM730,
SIP-протокол, 7" сенсорный
дисплей 1024x600, Wi-Fi, PoE,
12B(DC), ОС Linux

SM730W

Описание

SM730W выполнен в пластиковом корпусе и оснащён 7 дюймовым сенсорным экраном. **BEWARD SM730W** прост в обращении и удобен в использовании. Он позволяет принимать и совершать SIP вызовы, вести полнодуплексные разговоры в реальном режиме времени, а также просматривать живое видео с IP-видеокамер в сети по запросу. Для комфортного пребывания SIP монитор поддерживает функционал бесшумного режима.

Работа с SIP 2.0

SIP монитор **SM730W** поддерживает протокол SIP 2.0 с соответствием RFC3261, а также различные режимы открытия двери, в том числе **DTMF-Relay** RFC2833. Это обеспечивает ему совместимость с вызывными панелями **BEWARD**, а также делает возможным принимать вызовы напрямую по SIP **P2P** или через IP-ATC, что делает применение SIP монитора **SM730W** универсальным как для частного, так и для корпоративного сектора.

Wi-Fi, режим точки доступа и PoE

Существует два варианта подключения 7" SIP монитора **BEWARD** к сети Ethernet: при помощи проводного интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX или встроенного модуля **WiFi IEEE 802.11a/b/g/n** (2.4/5 ГГц). Для удобства настройки **SM730W** может работать в режиме Wi-Fi точки доступа. Вы просто подключаете монитор к сети, и настраиваете его через ноутбук по Wi-Fi. Устройство поддерживает питание по протоколу **IEEE 802.3af PoE**, либо от опционального источника питания DC 12В.

Привязка IP-камер

SIP монитор **SM730W** поддерживает функцию автопоиска IP камер в сети по **ONVIF**. Онлайн изображение с IP камеры можно как просматривать по запросу, так и привязывать к вызову: при этом, изображение с камеры будет транслироваться на другое устройство при SIP вызове.

9 тревожных входов, релейный выход и программируемые действия

SIP монитор **BEWARD SM730W** имеет 9 входов для подключения внешних устройств. Это может быть несколько дверных звонков, охранные датчики или, например, тревожные сигналы с внешних камер. При изменении состояния входа, монитор имеет настраиваемые действия, среди которых: срабатывание релейного выхода, вызов абонента, открытие двери, включение режима не беспокоить, интерком, отображение потока с камеры, HTTP URL действие, отправка SMS через внешний шлюз. Так же пользователь может привязывать эти действия к нажатию клавиш монитора. Благодаря этому монитор поддерживает широчайшие сценарии управления системой безопасности дома или офиса при наличии видеокамер, сетевых контроллеров дверей и дополнительных устройств вызова.



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Чёрный список абонентов

BEWARD SM730W может вести чёрный список для входящих и исходящих номеров, благодаря чему пользователь может отгородить себя от звонков навязчивых соседей по дому или коллег по офису.

Групповые вызовы

Благодаря наличию функции **SIP Hotspot BEWARD SM730W** позволяет объединить аналогичные устройства в группу для возможности вызова нескольких устройств одновременно через один SIP аккаунт или даже при P2P вызове. При групповом вызове разговор будет совершен с тем устройством, на котором раньше была «снята трубка». После этого на остальных устройствах вызов будет прекращён.