



Усилитель кабельный домовой SNR-HA-107-32

SNR-HA-107-32

Описание

SNR-HA-107-32 Домовой усилитель с обратным каналом.

Усилитель **SNR-HA-107-32** используется для передачи сигнала аналогового и цифрового телевизионного сигнала, телефонных голосовых сигналов и данных.

Частотный диапазон: $5-65 / 87-862 \ M\Gamma$ ц Автоматическая регулировка усиления (AGC 14-32 дБ) Низкое энергопотребление Р $5 \ BT$.

Общие характеристики

Тип усилителя КТВ Магистральный Потребляемая мощность, Вт ≤5

Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ -30

Тип соединителей F-разъём

Габариты, мм $200 \times 115 \times 55$

Прямой канал

Уровень входного сигнала, дБмкВ 72/74

Уровень выходного сигнала, дБмкВ

Коэффициент усиления, дБ 32

Частотный диапазон, МГц 87-862 МГц (110 - 1000 опционально)

Коэффициент шума, дБ

СТВ, дБ 60



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

CSO, дБ		60
Диапазон регулировки наклона, дБ		018
Диапазон регулировки уровня, дБ		018
Неравномерность АЧХ, дБ,		±0,75
Обратный канал		
Частотный диапазон (обратный канал), N	1Гц	5-85
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ	17