



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Наружная Базовая станция WBS510 5 ГГц 300 Мбит/с

WBS510

### Описание

Широкий диапазон рабочих частот обеспечивает меньшую интерференцию беспроводного сигнала

Скорость стандарта N до 300 Мбит/с

Выбор частоты вещания: 5/10/20/40 МГц

Настраиваемая мощность передачи

2 разъёма RP-SMA female для подключения внешней MIMO-антенны

Совместимость с параболической антенной TP-LINK для передачи сигнала на расстояние до 50 км

1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с для пассивного PoE и один порт Ethernet 10/100 Мбит/с для дополнительных функций

Технология TP-LINK MAXtream (множественный доступ с разделением по времени) увеличивает пропускную способность и уменьшает задержку, что идеально для приложений PtMP

Централизованная утилита управления – Pharos Control

Поддержка режимов: маршрутизатор с точкой доступа/клиент-маршрутизатор WISP/точка доступа/клиент/Multi-Bridge/ретранслятор

Всепогодный корпус, защита от статического разряда до 15 кВ и от удара молнии до 6 кВ

Pharos Control – утилита для управления сетью Базовые станции Pharos оборудованы специальным централизованным ПО для управления сетью - Pharos Control, которое позволяет пользователям легко управлять всеми устройствами в сети с одного компьютера. Обнаружение устройств, мониторинг состояния, обновление встроенного ПО, а также другие функции управления сетью могут выполняться с помощью приложения Pharos Control.

### Общие

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц   | 5                  |
| Стандарт радио в основе        | 802.11n<br>802.11a |
| Пропускная способность, Мбит/с | 300                |
| Поддержка MIMO                 | 2x2                |
| SFP                            | Нет                |
| Скорость порта Ethernet        | 100 Mbit/s         |
| Количество Ethernet            | 2                  |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

PoE

GPS- синхронизация

Тип разъема

Passive

Нет

RP-SMA