



OLT BDCOM 3608B с 8 портами GEPON (SFP), 4 комбо-портами, 4xSFP, 2 SFP+, 2 БП АС

P3608B-2AC

Описание

Прямая замена терминалу Р3608-2ТЕ-2АС

OLT (Optical Line Terminal) с 8 портами GEPON, 4-мя комбо-портами GbE и 4 SFP 1000base-FX, 2 10G SFP+ порта. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 512 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).

OLT поставляется с двумя АС блоками питания.

Один из вариантов применения:

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	EPON (GEPON)
Форм-фактор PON	1U
Multicast-группы	2048

L3 функционал

Функционал L3 Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Питание

Тип блока питания PON	AC
Потребляемая мощность, Вт	48