



OLT BDCOM GP3600-16B с 16 портами GPON (SFP), 4 комбо-портами, 4xSFP, 4 SFP+, 2 БП AC

GP3600-16B-2AC

Описание

BDCOM OLT

(
Optical

Line

Terminal

) GP3600 с 16 портами

GPON

позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 2048 абонентов.

OLT

оснащено двумя слотами для установки источников питания (AC и DC) для организации резервирования.

Поставляется с 2 БП AC

SFP GPON в комплект поставки не входят

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	GPON
Форм-фактор PON	1U
Multicast-группы	2048

L3 функционал

Функционал L3	Да
---------------	----

Питание

Тип блока питания PON	AC
-----------------------	----



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Потребляемая мощность, Вт

Более 200

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

4

Интерфейсы 1000BaseX SFP

8

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Производительность модульного коммутатора, Gbps

Коммутационная матрица: 205Gbps

Количество PON-портов

16