

## Точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit

RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE

### Описание

**LtAP mini** - маленькая, водозащищенная беспроводная точка с встроенным LTE-модемом с поддержкой 2G, 3G и поддерживающий работу в частотах LTE 1,2,3,7,8,20,38 and 40.

**LtAP mini** так же имеет один 10/100 Ethernet LAN-порт, беспроводной радиомодуль Wi-Fi работающий в диапазоне 2.4GHz и поддерживающий стандарты 802.11b/g/n, консольный порт RS-232 для доступа к консоли. Имеет несколько возможных вариантов питания: 9-30V PoE-in через Ethernet-порт, DC-jack и microUSB.

Встроенный LTE-модем подключен к двумя встроенными антеннами, но если вы хотите, то можете подключить внешние антенны для более хорошего качества приема.

**LtAP mini** оснащен специальным корпусом, который можно крепить к стене, двумя SIM-слотами, что позволяет переключаться между разными операторами сотовой связи и встроенным GPS-модулем (модель модуля MediaTek MT3337V, частота 1575.420 МГц, скорость передачи данных 115,2 Кбит/с), что делает устройство отличным вариантом для использования в автомобиле, автобусе или поезде. Использование встроенного GPS-модуля позволяет настроить трекинг вашей машины в режиме реального времени. В наличии имеется простое приложение для трекинга и примеры использования, в дополнении к этому имеется документация для разработки собственного приложения.

#### Инструкция по работе со вторым слотом для SIM-карты

#### Комплект поставки:

- Устройство - 1шт;
- PoE-инжектор - 1шт;
- Блок питания 24V / 1.2A - шт.

**Внимание!** Кабельные сборки, антенны для LTE- и GPS-модулей приобретаются отдельно.

### Общие

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b<br>802.11g<br>802.11n (Wi-Fi 4) |
| Поддержка MIMO              | 2x2                                     |
| Кол-во Sim-карт             | 2                                       |
| 3G                          | Да                                      |
| LTE                         | Cat 4                                   |
| GPS-приемник                | Да                                      |
| Портов LAN                  | 1                                       |
| Доп. интерфейсы             | RS232                                   |
| Уличный корпус              | Да                                      |