



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм

BO-CVT-1000B-3


Описание

Медиаконвертер BO-CVT-1000B-3 преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 1000Base-FX, оснащен встроенным приемо-передатчиком и передает данные на длине волны 1550нм, а принимает на 1310нм, работает на расстоянии до 3км.

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	1000Mbps
Длина волны Tx	1550нм	
Длина волны Rx	1310нм	
Дальность передачи	до 3км	
Тип коннектора	SC	
LED индикаторы	PWR, FX / LNK / ACT, TP / LNK / ACT	
Потребляемая мощность	5,6 Ватт (максимум)	
Питание	DC 5V/1A	
Размеры (W x D x H)	70 x 95 x 26 мм	
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)	
Наличие LFP	Нет	

Общие

Тип трансивера	Встроенный
Диапазон волны Tx, нм	1550



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальное расстояние, км
Возможность установки в шасси
Скорость передачи

3
Да
1G