



## Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом

SNR-CVT-1000SFP-mini

### Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-mini преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен портом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер выполнен в миниатюрном корпусе с обновленным дизайном

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	100/1000Mbps
Длина волны Tx	зависит от установленного SFP	
Дальность передачи	зависит от установленного SFP	
LED индикаторы	FX/PWR 1000Fiber LINK/ACT	
Потребляемая мощность	5,6 Ватт (максимум)	
Питание	DC 5V/1A	
Размеры (W x D x H)	48 x 68 x 24 мм	
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)	
Наличие LFP	Да, определяется DIP переключателем	

### Общие

Тип трансивера

Слот под SFP

Диапазон волны Tx, нм

Определяется SFP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Максимальное расстояние, км  
Возможность установки в шасси  
Скорость передачи

Определяется SFP  
Нет  
1G