



Коробка распределительная оптическая BO-FTTH-FDB-24C

BO-FTTH-FDB-24C

Описание

Оптические распределительные коробки марки **B-OptiX** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **BO-FTTH-FDB-24C** допускает ввод двух линейных **оптических кабелей** и до 18 абонентских отводов из круглого кабеля или кабеля FTTH.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических адаптеров типа **SC/LC Duplex**. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения **оптических делителей**.

Применение:

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности.

Общие

Гип монтажа	Уличныи
Крепление под ленту	Нет
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик/PP
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 16
Количество выводов абонентского кабеля	24
Количество устанавливаемых адаптеров	24
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Степень защиты

Габаритные размеры,мм

вес, кг

IP65

320x240x100

1,5