



Коробка распределительная оптическая BO-FTTH-FDB-08D

BO-FTTH-FDB-08D

Описание

Оптические распределительные коробки марки **B-OptiX** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **BO-FTTH-FDB-08D** допускает ввод трех линейных **оптических кабелей** и до 8 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 8 оптических адаптеров типа**SC/LC Duplex** . С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.

Применение:

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах или другой поверхности.

Основные особенности:

компактное внутреннее устройство;

удобна при монтаже и обслуживании;

пластиковый корпус с резиновыми прокладками;

подходит как для стенного монтажа, так и для фиксации к опорам либо столбам;

может эксплуатироваться вне помещений: защита IP65;

встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

крышка может открываться на 180 градусов, а сплайс-кассета более чем на 90 градусов.

поставляется без пигтейлов и адаптеров;

приятный внешний вид.

Общие

Тип монтажа Уличный

Крепление под ленту Да

Возможность размещения делителя PLC Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Материал: ABS пластик/PP

Цвет Белый

Количество вводов линейного кабеля 3

Допустимый диаметр вводимых кабелей,

MM

до 12

Количество выводов абонентского

кабеля

Комплект поставки

8

Количество устанавливаемых адаптеров 8

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты ІР65

Температура эксплуатации, °С от -40 до 60

Габаритные размеры,мм 230x180x55

BEC, KΓ 0,7

Количество в упаковке 20

Бокс BO-FTTH-FDB-08D - 1 шт

Ключ - 1 шт

Транспортная трубка - 1 шт

Стальной хомут - 3 шт

Уплотнители для абонентских кабелей - 8 шт

Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы KД3С - 1

комплект