



IP-телефон Fanvil H1

FH1PBPSU

Описание

Fanvil H1 - гостиничный IP-телефон, обновленная бюджетная модель 2023г. от Fanvil. Высокое качество передачи голоса, 2 SIP-аккаунта, сетевой порт 10/100 Мбит/с, 8 программируемых клавиш сделают процесс развертывания телефонной сети в отеле простым и в тоже время бюджетным делом.

Основные функции телефона:

- Журналы вызовов с пропущенными вызовами / входящими вызовами / исходящими вызовами, 600 записей;
- Action URL/Active URI;
- Веб-вызов;
- Правила набора;
- SIP Hotspot;
- Рингтон из alert-info;
- Multicast;

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 8

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Дополнительные виды обслуживания

- Горячая линия
- Отключение микрофона
- Журнал вызовов
- Удержание вызова
- Переадресация вызова
- Трансфер вызова
- Голосовая почта
- Повторный набор



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Сетевые протоколы	SNTP; RTCP; RTP; FTP/TFTP; L2TP; HTTP; UDP, TCP; HTTPS; TR069; STUN
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	На подставке 50° : 153.5мм*80.7мм*185.8мм.

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Записные книги

Телефонная книга (количество записей)	600
---------------------------------------	-----

Питание

Потребление БП	PoE 1,28 Вт~2,12Вт / БП 0,669Вт~1,438Вт
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

- Fanvil H1 – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Блок питания 5V/1A – 1 шт.