



## Датчик влажности и температуры 1-wire (SNR-DHTS-RJ11-2m)

SNR-DHTS-RJ11-2m

### Описание

#### Технические характеристики:

- Напряжение питания: +5 В;
- Интерфейс передачи данных: 1-wire;
- Ток потребляемый по цепи питания: не более 10 мА;
- Способ подключения: RJ11;
- Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 0% до 100% погрешность не более  $\pm 2\%$ ;
- Диапазон измерения температуры окружающего воздуха: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+85^{\circ}\text{C}$  погрешность не более  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
- Рабочая температура: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+85^{\circ}\text{C}$ ;
- Рабочая влажность: до 100% без образования конденсата;
- Габаритные размеры: 26x59x12 мм;
- Встроенный уникальный номер датчика;
- Неразъемный провод длиной 2 м.