



Блок батарей для ИБП 1000 VA, 36VDC

SNR-UPS-BCRM-1000-S36

Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает питание ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S36 и SNR-UPS-ONRM-1500-S36

Дополнительный блок батарей SNR-UPS-BCRM-1000-S36 увеличивает время работы SNR-UPS-ONRM-1000-S36 SNR-UPS-ONRM-1500-S36.

Простота установки - позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.

Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.

Общие

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	150-285VAC
Входное соединение	IEC320 C13
Напряжение на выходе, В	41.25±0.5VDC
Напряжение АКБ (В)	36
Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	6
Ток заряда АКБ (А)	1,4
Емкость АКБ (Ач)	9
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86.5x440x430
Вес ИБП, кг	24
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0-95% (без конденсата)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Форм-фактор

Rackmount

Максимальное количество линеек

4

Суммарная емкость (Ач)

18