



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Стабилизатор напряжения Энергия Константа 8000

E0101-0225

Описание

Преимущества

Диапазон регулировки: 140-270В

Плавное регулирование напряжения, без скачков

Благодаря принципу работы электромеханических стабилизаторов, не происходит разрыва цепи, а значит не возникает электрическая дуга, нет искрения

Воздушное конвекционное и принудительное охлаждение

Более устойчивы к коммутационным токам, так как щётка больше по площади соприкосновения, чем реле.

Высокая точность стабилизации 3%

Гарантийный срок 1 год со дня продажи

Особенности

Полностью металлический корпус – повышенная безопасность

Современный стандарт выходного напряжения 230В

Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки

Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора

Световая индикация режимов работы

Виды защиты

1. от перегрузки по току
2. встроенные средства защиты от косвенного прикосновения - заземлитель
3. тепловая защита
4. от повышенного напряжения
5. от пониженного напряжения

Общие

Форм-фактор

Настенный монтаж

Мощность (ВА)

8000



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98

Входные характеристики

Напряжение на входе (В)	140-270
Частота на входе (Гц)	50-60

Выходные характеристики

Напряжение на выходе (В)	223-237
Частота на выходе (Гц)	50 (60)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	200x425x390
Вес ИБП, кг	22,9