



Антенна направленная RF elements StarterDish 21 UM 5GHz, 21 dBi

STD-21-UM

Описание

Направленная параболическая антенна серии StarterDish 21 UM от RF Elements разработана как высокорозводительное решение с шириной луча 11 градусов в полосе 5 ГГц и с минимально возможным размером боковых лепестков, что позволяет успешно использовать её как CPE в среде с высоким уровнем шума.

Антенны серии StarterDish от RF Elements обладают стабильным коэффициентом усиления на всём диапазоне поддерживаемых частот и обеих поляризациях.

Совместимость

Антенны серии StarterDish подключаются через волноводный разъём, что позволяет подключать их к волноводным разъёмам устройствам от Ubiquity Networks и Mimoso без применения переходников. Отдельно для антенн этой серии продаётся адаптер, который позволяет подключать любые радиоустройства, обладающих коаксиальным интерфейсом (2 разъёма типа RP-SMA)

Например, устройства Cambium Networks:

Простота сборки и монтажа

Антенны серии StarterDish идут в комплекте с удобной системой крепления, которая позволяет быстро установить антенну на мачту. Так же большим преимуществом является малый вес антенны.

Простота сборки достигается за счёт волноводного разъёма, благодаря которому волноводный разъём подключаемого радиоустройства просто вставляется и фиксируется.

Особенности:

Ширина луча: 11/11

Коэффициент усиления: 21 dBi

Диапазон частот: 5150-5950 ГГц

Совместимость со следующим оборудованием следующих серий:

- Ubiquity: PrismStation 5AC, IsoStation 5AC, IsoStation M5
- RF Elements: StarterAdapter SMA
- Mimoso by Airspan: C5x

Общие

Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	11



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Шир. луча по вертикали, °

11

Коэф. усиления, дБи

21

Рабочая частота

5 ГГц