



## Видеорегистратор сетевой 10-канальный OMNY NVR-L1110

OMNY NVR-L1110

### Описание

IP-видеорегистратор OMNY NVR-L1110 – это доступное решение для видеонаблюдения в офисах и жилых помещениях.

Количество каналов: 10 каналов для подключения IP-камер.

Разрешение записи: Поддержка записи до 6MP .

Сжатие видео: Кодеки H.265 и H.264 для эффективного сжатия и экономии места на диске.

Хранение данных: Один SATA-слот для жесткого диска объемом до 8 ТБ.

Сетевые интерфейсы: 1 x Ethernet-порт для подключения к сети.

Функции: Детекция движения, запись по расписанию, удаленный доступ через мобильные приложения и веб-интерфейс.

Питание: Работает от источника питания 12 В.

**\*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!**

Комплектация:

- Блок питания - 1 шт.;
- Мышь - 1 шт.;
- Винты для HDD - 1 уп.;
- Руководство пользователя - 1 шт.

### Общее

|  |  |
|--|--|
| Каналов IP камер                               | 10   |
| Доступная развертка каналов на монитор         | 1/4/6/8/9/10                                 |
| Одновременный просмотр живого видео или архива | 2x6Мп/4x5Мп/4x4Мп/4x3Мп/6x1080P/8x720P/10xD1 |

### Подключения и интерфейсы

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Одновременных пользователей | 128             |
| Видеовыход                  | 1xVGA<br>1xHDMI |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Аудио вход/выход         | 0/1                             |
| Тревожных входов/выходов | нет                             |
| RS485/RS232              | нет                             |
| USB                      | 2xUSB2.0                        |
| Интеграция               | ONVIF/RTSP                      |
| Приложение для смартфона | Guard Viewer                    |
| Браузеры                 | Все браузеры с поддержкой HTML5 |

## Питание

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Питание камер от регистратора                             | нет                     |
| Питание   | 12В DC, 2А              |
| Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт | ≤7 (без жесткого диска) |

## Хранилище

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Количество HDD 3.5" SATA   | 1   |
| Максимальный объем HDD, Тб | 8   |
| Поддержка RAID             | нет |

## Изображение и аудио

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп | 6                         |
| Видео кодек  | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Аудио кодек  | G.711A / G.711U           |
| Макс. входящий, Мбит/с                               | 64                        |
| Макс. исходящий битрейт, Мбит/с                      | 48                        |

## Эксплуатация

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Монитор                | 2              |
| Допустимая ОВ          | 0%-90%         |
| Установка в стойку 19" | нет            |
| Размеры, мм            | 190 × 192 × 42 |
| ВЕС, КГ                | ≤1             |

## Сеть



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Сетевые интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с

Поддержка протоколов

UPnP; IPv4; DNS; DHCP; TCP; HTTPS; RTSP; HTTP; SMTP;  
P2P; DDNS