

## Модуль мультиплексора PBI DMM-1300MX для цифровой ГС PBI DMM-1000 (некондиция, не работает 1 ASI порт)

DMM-1300MX (некондиция)

### Описание

#### Некондиция (не работает 1 порт ASI)

**DMM-1000** - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль ремультиплексора **DMM-1300MX** позволяет ремультиплексировать до 8 SPTS/MPTS транспортных потоков, поступающих на входы ASI, и вывести общий поток на два равнозначных выхода ASI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального **устройства управления**.

#### Технические характеристики:

<b>Вход ASI</b>	
Тип разъёма	8 x BNC female, 75 Ом
Входной битрейт	≤ 100 Мбит/с
Режим ASI	byte / burst, автоопределение
Длина пакета	188/204 байта, автоопределение
<b>Выход ASI</b>	
Тип разъёма	2 x BNC female, 75 Ом
Выходной битрейт	≤ 99 Мбит/с
Режим ASI	Byte
Длина пакета	188/204 байта
Напряжение сигнала	800 мВ ± 10%
<b>Управление и мониторинг</b>	
Тип разъёма	1 x RJ-45 10/100M, 1 x DB9 для программатора
Виды мониторинга	SNMP, ПО HDMS



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Общие

Серия устройств

DMM-1100

Тип оборудования

Аксессуары

## Общие характеристики

Функциональная карта

Мультиплексор