



Fanvil i12-N-02P интерком, накладной, внешний, IP65, IK10, 2 кнопки

Fanvil i12-N-02P

Описание

Fanvil i12-02

- бюджетный аудиоинтерком начального уровня с поддержкой SIP и PoE с двумя кнопками вызова. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли (IP65) и от механических воздействий (IK10).

i12-02

устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °С. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве.

Дистанционный доступ к интерфейсу интеркома облегчает работу системного администратора при настройке сети.

Поддержка двух SIP-линий позволяет с помощью одного интеркома обеспечивать контроль доступа сразу в две организации в одном здании (или на одном этаже) или передавать звонки по разным линиям (например, Info и SOS). Наличие двух независимых реле позволяет управлять открытием двух разных дверей.

Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Аудиодомофон
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие протоколы	SNTP; TFTP; TR069; FTP; PPPoE; DHCP; SRTP; RTCP; RTP; 802.1x; STUN
Класс защиты	IP65
Монтаж	накладной
ВЕС, КГ	0.85
Рабочая температура, °С	от -40 до 70
Материал корпуса	Алюминий
Management	PnP / TR069 / TFTP / HTTPS / HTTP / FTP / DHCP
Совместимость координатно-матричные системами	нет

Доп. описание

Особенности:

Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС

Контроль доступа по вызову

Система оперативного обслуживания и управления

Захват голоса на расстоянии до 1,5 метров

Совместимость с IP-камерами с поддержкой SIP

2 независимых реле

2 кнопки вызова

Общие характеристики:

2 SIP-линии

Поддержка PoE

Full-duplex громкоговоритель (HF)

Настенное крепление

Поддержка дверного размыкателя

Поддержка одного реле

Внешний источник питания

Промышленные стандарты сертификации: IP65, CE/FCC, IK10

Комплектация:

Fanvil i12-02 - 1 шт.

Коннектор на 2 входа - 1 шт.

Коннектор на 4 входа - 1 шт.

Коннектор на 6 входов - 1 шт.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Схема установки - 1 шт.

Схема с размерами для установки - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Шурупы для установки - 4 шт.

Дюбели для установки - 4 шт.

Г-образная отвертка - 1 шт.

CD-диск - 1 шт.