



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Вызывная панель IP-домофона Fanvil i63

i63

Описание

Вызывная панель Fanvil i63 применяется на квартирных площадках, офисных зданиях с небольшим числом офисов, также данную вызывную панель можно использовать для организации справочной или вызова экстренной службы в общественных местах, за счет наличия 5 программируемых кнопок прямого вызова.

Корпус устройства выполнен в соответствии с стандартами IP66 и IK07, благодаря чему устройство не боится осадков и устойчив к действиям вандалов.

Fanvil i63 оснащен:

- пять программируемых кнопок.
- автоматической системой шумоподавления.
- может управлять двумя исполнительными механизмами, благодаря двум встроенным реле.
- 3 входа для подключения любых датчиков.
- тамперный переключатель уведомляет о несанкционированном доступе.
- камера HD качества с ИК подсветкой
- поддержка карт памяти формата TF емкостью до 32 Гб.
- Вход питания 12 вольт / PoE

Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	H.264
Первый поток	1080P @ 30к/с
Второй поток	VGA
Скорость кадров	До 30 к/с
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие протоколы	HTTPS; TFTP; IPv6; L2TP; TR069; HTTP; FTP; SNTP; OpenVPN; PPPoE; DHCP; STUN; SRTP; RTCP; RTP
Угол обзора камеры	120° по горизонтали; 60° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Макс. разрешение, Мп	2
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Клавиатура	5 клавиш прямого вызова
Считыватель карт	RFID
Определение попыток взлома панели	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °C	от -20 до 50
Материал корпуса	Алюминий
Комплектация	Шаблон для установки Винты и дюбели - 5 шт. Руководство пользователя Отвертка RFID-карты - 2 шт. Коннектор Устройство