



SIP монитор SNR-VDM1 с сенсорным экраном, POE 802.3af, 12V DC

SNR-VDM1

Описание

SNR-VDM1 - многофункциональное устройство на основе ОС Linux, которое работает в качестве внутреннего монитора домофонной системы, обеспечивая аудио и видео связь с вызывными панелями по протоколу SIP 2.0. Устройство выполнено в стильном минималистичном дизайне, а яркий, 7-дюймовый, ёмкостный сенсорный дисплей, делает работу с ним невероятно удобной. Монитор SNR-VDM1 совместим со всеми вызывными панелями, имеется возможность отправки HTTP-запросов, для управления внешними устройствами.

Особенности:

- 2 SIP аккаунта;
- режим DoorBell;
- 8 линий сигнализации с датчиками NO/NC;
- стильный дизайн;
- тонкий корпус;
- 7" ёмкостной энергосберегающий сенсорный экран;
- дуплексная связь на основе протокола SIP v2.0;
- PoE 802.3af либо источник питания 12В.

Возможно нанесение фирменного логотипа на корпус изделия.

Общие

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Дисплей | 7" LED |
| SIP-линии | 2 |
| Видеокодеки | MPEG-4 H.264 |
| Разрешение видеозвонка | 720P |
| PoE | 802.3af |
| Wi-Fi | Нет |
| Адаптер питания вход | 12В |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до 45 |
| Габариты, мм | 200 x 132 x 17.5 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Доп. описание

Комплектация:

- SNR-VDM1 - 1 шт.
- Кронштейн - 1 шт.
- 10-пиновый коннектор - 1 шт.
- 11-пиновый коннектор - 1 шт.
- Комплект крепежа - 1 шт.
- Руководство по установке - 1 шт.