



Fanvil H5

Fanvil H5

Описание

IP телефон Fanvil H5 — старшая модель для гостиниц и отелей с простым понятным интерфейсом и поддержкой PoE.

Основные особенности:

- 2xSIP аккаунта
- 6 программируемых клавиш
- цветной 3,5" LCD-экраном
- USB-порт для зарядки мобильных телефонов и других устройств.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	3.5" 480x320
Подсветка дисплея	нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	6
------------------------	---

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Сетевые протоколы	TR069; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	220x193x132
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.92

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	600
Журнал вызовов (количество записей)	300

Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / DHCP / OPT66 / SIP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / SIP Info / In-band
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	2.5 – 2.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

Fanvil H5 – 1 шт.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Адаптер питания: вход AC 100~240В, выход DC 5В, 1А - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт